

# AS50e, AS60e

## Costipatore a Batteria



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Compattamento senza emissioni: i costipatori a batteria lo rendono possibile

Con il costipatore a batteria, l'utente lavora completamente a basse emissioni. Il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo quando si tratta di costipazione del terreno in trincee e centri urbani, ma elimina anche la tensione dell'utente e protegge l'ambiente in ogni cantiere. Una sola carica della batteria è sufficiente per svolgere tutto il lavoro in una giornata lavorativa di media portata. La batteria può essere sostituita senza attrezzi in pochi semplici passaggi e può essere utilizzata per una vasta gamma di altre macchine edili di Wacker Neuson.

- Zero emissioni durante il lavoro
- Bassi costi d'esercizio: Riduzione del 55% dei costi energetici rispetto ai vibrocostipatori con motore a scoppio e motore elettrico completamente esente da manutenzione senza cinghie a V
- Avviamento affidabile con qualsiasi tempo e ad ogni altitudine: semplicemente, premendo un pulsante
- batteria utilizzabile su tutti gli apparecchi a batteria di Wacker Neuson
- Stessa potenza di compattamento dei costipatori con motore a scoppio

## AS50e, AS60e Specifiche tecniche

	AS50e	AS60e
Peso d'esercizio kg	71	71
Peso senza batteria kg	61,5	61,5
Lu x La x H mm	610 x 361 x 1.050	610 x 363 x 1.050
Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) mm	280 x 340	280 x 340
Corsa mm	44	61
Numero di colpi 1/min	680	680
Forza d'urto kN	16	17
Vibrazioni mano-braccio m/s <sup>2</sup>	7,1	8,3
Portata per ogni ricarica della batteria (BP1000) m	342	278
Portata per ogni ricarica della batteria (BP1400) m	456	363
<b>Dati del motore</b>		
Modello di motore	Motore asincrono	Motore asincrono
Produttore del motore	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Potenza nominale kW	2,1	2,1
Corrente nominale A	41	44

### Batteria

	BP1000	BP1400
<b>Dati del motore</b>		
<b>Batteria</b>		
Tipo di batteria	Ioni di litio	Li-Ion
Peso kg	9,3	9,6
Lu x La x H mm	220 x 290 x 194	220 x 290 x 194
Tensione nominale V	51	51
Contenuto energetico Wh	1.008	1.400

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.  
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.